

Specifikace použitých materiálů

Muzeum Rožtoky - expozice Archeologie

	Popis materiálu	počet / ks,m
1	Rozváděč RH	
1.1	Zapuštěný rozváděč 805x1380x160 mm	1
1.2	Vypínač LT80	1
1.3	Přepěťová ochrana třídy B+C, 1-modul	3
1.4	Reléová jednotka, 4x spínač DALI	8
1.5	Dvojité převodník ethernet/DALI	1
1.6	Napájecí zdroj DALI linky	2
1.7	Datový switch PoE 4p.	1
1.8	Napájecí zdroj 24V/2A	2
1.9	Jistič B10/1	33
1.10	Jistič B16/1	24
1.11	Chránič s jističem B10/1N/0.03	1
1.12	Proudový chránič 25/4/0.03	3
1.13	Stykač 2Z/20A, 230V	30
1.14	Svorka Wago 6mm ² šedá	3
1.15	Svorka Wago 1,5mm ²	10
1.16	Svorka Wago šedá 2,5mm ²	71
1.17	Svorka Wago modrá 2,5mm ²	19
1.18	Lišta N, PE 16mm ²	2
1.19	Lišta propojovací 3pólová, 16mm ²	3
1.20	Hlavní ochranná přípojnice - HOP	1
1.21	Zaslepovací pás, 1000mm	1
1.22	Servisní zásuvka	1
1.23	Vodiče, drobný montážní materiál	1
2	Silové a slaboproudé kabely	
2.1	Kabel CYKY-J 4 x 16	60
2.2	Kabel CYKY-J 3 x 1,5	1500
2.3	Kabel CYKY-O 3 x 1,5	50
2.4	Kabel CYKY-J 3 x 2,5	850
2.5	Kabel CYKY-J 5 x 1,5	50
2.6	Kabel JYTY 2x1	200
2.7	Kabel UTP 4 x 2 x 0,5 cat.5e	150
2.8	Ochranné pospojování CY 6 ZZ	100
3	Ovladače, zásuvky, krabice	
3.1	Zásuvka 230V/16A	122
3.2	Podlahová krabice	6
3.3	Vypínač jednoduchý, ř.1	3
3.4	Vypínač střídavý ř.6	6
3.5	Rámeček jednonásobný	9
3.6	Krabice KU 68/1	150
3.7	Ovládací dotykový panel 5" včetně zfoje a krabice do zdi	1
3.8	Ovládací dotykový panel 3" včetně zfoje a krabice do zdi	1
3.9	Kovový žlab MARS 62x50 včetně spojek a příslušenství	250
3.10	Drobný instalační materiál	1

	Popis materiálu	počet / ks,m
4	Svítlidla	
4.1	LS1 - směrovatelný světlomet do lišty, symetrický / LED 22W, řízení DALI, optika flood, 3000, CRI=90	65
4.2	LS1 - příslušenství - vnitřní clona	20
4.3	LS1 - příslušenství - refraktor	30
4.4	LS1 - příslušenství - clonící klapky	15
4.5	L - napájecí lišta 3f + DALI L=2000 mm	11
4.6	L - napájecí lišta 3f + DALI L=3000 mm	13
4.7	L - napájecí lišta 3f + DALI L=4000 mm	24
4.8	L - stropní úchyt	154
4.9	L - nástroj pro lištu	1
4.10	L - napájecí koncovka pravá	3
4.11	L - záslepka	3
4.12	L - neviditelná spojka	29
4.13	L - L-spojka vnitřní	16
4.14	S2 - směrovatelný závěsný světlomet, symetrický / LED 29W, ruční regulace, optika widw flood, CRI=90	6
4.15	S3 - zemní svítidlo, směrovatelné, LED 12W, optika flood, 3000 K, CRI=80	10
4.16	S3 - montážní pouzdro pro zemní svítidlo	10
4.17	S4 - designové stropní svítidlo LED 11W, 2700 K, CRI=80	16
4.18	S5 - lineární přísazené svítidlo / LED 41,5 W, 1956 lm, 3000 K, CRI=80, včetně předradníku DALI	7
4.19	S5 - připojovací kabel s konektorem	7
4.20	Vitríny chaty - MINI LED světlomet na třmínku 1x3W, DRIVER DALI	60
4.21	Vitríny V/2 - MINI LED světlomet na třmínku 1x3W, DRIVER DALI	6
4.22	Vitríny V/2a - MINI LED světlomet na třmínku 1x3W, DRIVER DALI	4
4.23	Vitríny V/2b - MINI LED světlomet na třmínku 1x3W, DRIVER DALI	6
4.24	Vitríny V/3 - LED světelný pásek v Al profilu 1000 mm, OPTICKÝ KRYT, DRIVER	10
4.25	Vitríny V/17 - LED světelný pásek v Al profilu 2000 mm, OPTICKÝ KRYT, DRIVER	5
4.26	N - NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM LED 8W, 1 hod, SA	9
5	Hromosvod a uzemnění	
5.1	Uzemnění pásek FeZn 30/4	80
5.2	Hromosvod vodič AlMgSi 8mm	200
5.3	Svorka křížová	15
5.4	Svorka připojovací	5
5.5	Svorka pro zemní pásek	12
5.6	Zkušební svorka	8
5.7	Držák jímací tyče	5
5.8	Jímací tyč	5
5.9	Ochranný úhelník	8
5.10	Drobný instalační materiál	1