

Místnost č.: 4090

Řídicí systém: ano

**Nároky na profesi slaboproud**

Číslo	Koncový prvek	LAN	Tel. Linka	STA	umístění	Poznámky
LCD58	LCD displej 58"	2x LAN dvojzásuvka RJ45			na stěně	
PM1 - TYP1	Přípojně místo stůl TYP1	2x LAN dvojzásuvka RJ45	PM2 - TYP2		v přípojném místě na stole	
PM2 - TYP2	Přípojně místo stůl TYP2	2x LAN dvojzásuvka RJ45	PM3 - TYP2		v přípojném místě na stole	
KT2d	Přípojně místo stůl TYP2	2x LAN dvojzásuvka RJ45	PM4 - TYP2		v přípojném místě na stole	
KT2e	Přípojně místo stůl TYP2	2x LAN dvojzásuvka RJ45	PM5 - TYP2		v přípojném místě na stole	
PM4 - TYP2	Přípojně místo stůl TYP2	2x LAN dvojzásuvka RJ45			v přípojném místě na stole	
PM5 - TYP2	Přípojně místo stůl TYP2	2x LAN dvojzásuvka RJ45			v přípojném místě na stole	
KEYCONTROL	Klávesnice řídicího systému	1x LAN dvojzásuvka RJ45			v přípojném místě na stole	

**Legenda tabulky nároků na profesi slaboproud:**

**LAN** počet nárokovaných zásuvek LAN  
**Tel. linka** počet nárokovaných zásuvek Tel. Linky  
**STA** počet nárokovaných zásuvek STA

Místnost č.: 4090

Řídicí systém: ano

**Nároky na profesi silnoproud**

Číslo	Koncový prvek	kabel	zakončení	umístění	Příkon [W]	Fáze	Jistič	Stykač	Poznámky
LCD58	LCD displej 58"	CYKY 3Cx2,5	dvojzásuvka 230VAC	na stěně	150	AV	UPS		
PM1 - TYP1	Přípojně místo stůl TYP1	CYKY 3Cx2,5	PM2 - TYP2	v přípojném místě na stole	500	AV	UPS		
PM2 - TYP2	Přípojně místo stůl TYP2	CYKY 3Cx2,5	PM3 - TYP2	v přípojném místě na stole	500	AV	UPS		
KT2d	Přípojně místo stůl TYP2	CYKY 3Cx2,5	PM4 - TYP2	v přípojném místě na stole	500	AV	UPS		
KT2e	Přípojně místo stůl TYP2	CYKY 3Cx2,5	PM5 - TYP2 + KEYCONTRO	v přípojném místě na stole	500	AV	UPS		
PM4 - TYP2	Přípojně místo stůl TYP2	CYKY 3Cx2,5	1x zásuvka 230VAC	v přípojném místě na stole	500	AV	UPS		
PM5 - TYP2	Přípojně místo stůl TYP2	CYKY 3Cx2,5	1x zásuvka 230VAC	v přípojném místě na stole	500	AV	UPS		
KEYCONTROL	Klávesnice řídicího systému			v přípojném místě na stole					

**Legenda tabulky nároků na profesi silnoproud:**

<b>kabel</b>	typ kabelu nárokovaného přívodu
<b>zakončení</b>	způsob zakončení kabelu na straně koncového prvku
<b>umístění</b>	umístění zakončení kabelu na straně koncového prvku
<b>Příkon [W]</b>	maximální trvalý příkon koncového prvku napojeného na přívod
<b>Fáze</b>	fáze přívodu (AV - AV technologie, S - světla, M - motory)
<b>Jistič</b>	vypínací charakteristika jističe
<b>Stykač</b>	udává, zda je přívod v rozvaděči napojen přes stykač

Místnost č.: 4090

Číslo kab. trasy	Od		Do		Ochráňky	Počet	Poznámka
	Číslo	Koncový prvek	Číslo	Koncový prvek			
KT1	AV RACK	Přístrojový stojan AV (AV RACK)	LCD58	LCD displej 58"	36	2	Trasa vedena od racku průrazem ve zdi nad podlahou, dále ve zdi, vyústěna cca 2 m nad podlahou
KT2a	AV RACK	Přístrojový stojan AV (AV RACK)	PM1 - TYP1	přípojně místo ve stole	36	1	Trasa vedena od racku v podlaze, vyústěno nad podlahou
KT2b	AV RACK	Přístrojový stojan AV (AV RACK)	PM2 - TYP2	přípojně místo ve stole	36	1	Trasa vedena od racku v podlaze, vyústěno nad podlahou
KT2c	AV RACK	Přístrojový stojan AV (AV RACK)	PM3 - TYP2	přípojně místo ve stole	36	1	Trasa vedena od racku v podlaze, vyústěno nad podlahou
KT2d	AV RACK	Přístrojový stojan AV (AV RACK)	PM4 - TYP2	přípojně místo ve stole	36	1	Trasa vedena od racku v podlaze, vyústěno nad podlahou
KT2e	AV RACK	Přístrojový stojan AV (AV RACK)	PM5 - TYP2 + KEYCONTROL	přípojně místo ve stole	36	1	Trasa vedena od racku v podlaze, vyústěno nad podlahou