

Příloha č. Kabelový seznam

Stavba: Kolektor Nymburk
Část: Technologická část
Provozní soubor: PS 03 Silnoprůdová zařízení

Typ kabelu	Specifikace kabelu	Délka [m]
Cu, 4x16		30
Cu, 3x1,5, Ex II 3G		1135
Cu, 5x2,5, Ex II 3G		440
Cu, 5x2,5, Ex II 3G, P60-R		200
Cu, 2x1,5, Ex II 3G		400
Cu, 5x4, Ex II 3G		818
Cu, 5x10, Ex II 3G		200
Cu, 3x6, Ex II 3G		200
Cu, 3x2,5, Ex II 3G		128
Cu, 3x4, Ex II 3G		280
Cu, 4x1,5, Ex II 3G, P60-R		230
Cu, 3x2,5		8
Cu, 8x1, Ex II 3G		1400
		0
		0
		0
		0
		0

Označení kabelů

WP - optický kabel

WS - Datový kabel, metalický

WL - napájecí kabel

Určení typu vodiče (L,S,P)	Označení provozního souboru	Pořadové číslo kabelu	Typ kabelu	Ze zařízení	Svorkovnice	Do zařízení	Svorkovnice	Délka [m]	Poznámka	Celkový název, např. pro štitkovače
L	03	001	Cu, 4x16	RH	-	RM1	-	30		WL_03-001
L	03	002	Cu, 3x1,5, Ex II 3G	RM1	-	V.VENT1	-	220		WL_03-002
L	03	003	Cu, 3x1,5, Ex II 3G	RM1	-	V.VENT1	-	220		WL_03-003
L	03	004	Cu, 5x2,5, Ex II 3G	RM1	-	VENT1	-	220		WL_03-004
L	03	005	Cu, 3x1,5, Ex II 3G	RM1	-	V.VENT2	-	220		WL_03-005
L	03	006	Cu, 5x2,5, Ex II 3G	RM1	-	VENT2	-	220		WL_03-006
L	03	007	Cu, 3x1,5, Ex II 3G	RM1	-	SIR1	-	200		WL_03-007
L	03	008	Cu, 3x1,5, Ex II 3G	RM1	-	SIR2	-	120		WL_03-008
L	03	009	Cu, 3x1,5, Ex II 3G	RM1	-	SIR3	-	120		WL_03-009
L	03	010	Cu, 3x1,5, Ex II 3G	RM1	-	SIR4	-	35		WL_03-010
L	03	011	Cu, 5x2,5, Ex II 3G, P60-R	RM1	-	SERVO4 až SERVO1	-	200		WL_03-011
L	03	012	Cu, 2x1,5, Ex II 3G	RM1	-	P.ČERP1	-	200		WL_03-012
L	03	013	Cu, 5x4, Ex II 3G	RM1	-	ČERP1	-	200		WL_03-013
L	03	014	Cu, 2x1,5, Ex II 3G	RM1	-	P.ČERP2	-	200		WL_03-014
L	03	015	Cu, 5x4, Ex II 3G	RM1	-	ČERP2	-	200		WL_03-015
L	03	016	Cu, 5x10, Ex II 3G	RM1	-	ZS1	-	200		WL_03-016
L	03	017	Cu, 5x4, Ex II 3G	ZS1	-	Z2	-	30		WL_03-017
L	03	018	Cu, 3x6, Ex II 3G	RM1	-	ZS1	-	200		WL_03-018
L	03	019	Cu, 3x2,5, Ex II 3G	ZS1	-	Z1	-	20		WL_03-019
L	03	020	Cu, 5x4, Ex II 3G	RM1	-	ZS2	-	160		WL_03-020
L	03	021	Cu, 5x4, Ex II 3G	ZS2	-	Z4	-	4		WL_03-021
L	03	022	Cu, 3x4, Ex II 3G	RM1	-	ZS2	-	160		WL_03-022
L	03	023	Cu, 3x2,5, Ex II 3G	ZS2	-	Z3	-	4		WL_03-023
L	03	024	Cu, 5x4, Ex II 3G	RM1	-	ZS3	-	120		WL_03-024
L	03	025	Cu, 5x4, Ex II 3G	ZS3	-	Z6	-	4		WL_03-025
L	03	026	Cu, 3x4, Ex II 3G	RM1	-	ZS3	-	120		WL_03-026
L	03	027	Cu, 3x2,5, Ex II 3G	ZS3	-	Z5	-	4		WL_03-027
L	03	028	Cu, 5x4, Ex II 3G	RM1	-	Z10	-	30		WL_03-028
L	03	029	Cu, 3x2,5, Ex II 3G	RM1	-	Z9	-	30		WL_03-029
L	03	030	Cu, 4x1,5, Ex II 3G, P60-R	RM1	-	TOTAL STOP	-	230		WL_03-030
L	03	031	Cu, 3x2,5	RM1	-	Krycí skříň	-	8	Krycí skříň pro EPS a EZS	WL_03-031
S	03	032	Cu, 8x1, Ex II 3G	RM1	-	SERVO4B až SERVO1B	-	200		WS_03-032
S	03	033	Cu, 8x1, Ex II 3G	RM1	-	VENT1B	-	200		WS_03-033
S	03	034	Cu, 8x1, Ex II 3G	RM1	-	VENT1C	-	200		WS_03-034
S	03	035	Cu, 8x1, Ex II 3G	RM1	-	VENT2B	-	200		WS_03-035
S	03	036	Cu, 8x1, Ex II 3G	RM1	-	VENT2C	-	200		WS_03-036
S	03	037	Cu, 8x1, Ex II 3G	RM1	-	ČERP1B	-	200		WS_03-037
S	03	038	Cu, 8x1, Ex II 3G	RM1	-	ČERP2B	-	200		WS_03-038
L	03	039	Cu, 5x4, Ex II 3G	RM1	-	Z8	-	70		WL_03-039
L	03	040	Cu, 3x2,5, Ex II 3G	RM1	-	Z7	-	70		WL_03-040

Určení typu vodiče (L,S,P)	Označení provozního souboru	Pořadové číslo kabelu	Typ kabelu	Ze zařízení	Svorkovnice	Do zařízení	Svorkovnice	Délka [m]	Poznámka	Celkový název, např. pro štítkovače